JAGUAR

1-10 KVA
1:1 Monofase

Gruppi statici di continuità
On-Line doppia conversione
da 1kVA a 10kVA

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- FILTRATI , STABILIZZATI, AFFIDABILI
- ALTA CAPACITA' SOVRACCARICO
- AUTO-RESTART AL RITORNO DELLA RETE
- AVVIO DA BATTERIA
- CORREZIONE DEL FATTORE DI POTENZA IN INGRESSO A 1
- AMPIO RANGE TENSIONE IN INGRESSO POSSIBILITA' DI ESTENDERE L'AUTONOMIA ANCHE A DIVERSE ORE
- PROTEZIONE PER LA VITA DELLA BATTERIA (TEST AUTOMATICO BATTERIA)
- SISTEMA AUTOMATICO AUTO DIAGNOSI (TOTALMENTE CONTROLLATI A MICROPROCESSORE)

La nuovissima serie di Gruppi di Continuità Jaguar sono costituite da una vasta gamma di modelli On-line a doppia conversione,completamente a controllo digitale,atti a proteggere diversi tipi di carichi,dai server a reti di computers,da strumenti medicali ad apparati di sicurezza e sorveglianza.

GAMME DI POTENZA

I modelli disponibili sono :
1-2-3-5-6-10kVA
Monofase/Monofase.

PROTEZIONE GARANTITA

Le principali caratteristiche dei Gruppi JAGUAR sono il fattore di potenza in ingresso >0.98, la distorsione armonica in ingresso <10% e la funzione auto-sensing sia per la tensione che per la frequenza.
Tramite display a LCD e possibile per l'utente verificare tutti i parametri e funzioni del gruppo.
Grazie alla disponibilità di caricabatterie supplementari l'autonomia dei Gruppi Jaguar può essere estesa a diverse ore.E' possibile interfacciare i Gruppi al computer tramite un software tramite cavo seriale/USB (di serie) o alle reti intra-internet tramite un hardware SNMP (opzionale).

www.sinercom.it

JAGUAR

1-10 KVA

1:1 Monofase/Monofase

SPECIFICHE TECNICHE	JAGUAR Da 1000 VA A 10000 VA					
Modello	JAGUAR 1000	JAGUAR 2000	JAGUAR 3000	JAGUAR 5000	JAGUAR 6000	JAGUAR 10000
Potenza	1000VA/800W	2000VA/1600W	3000VA/2400W	5000VA/4000W	6000VA/4800W	10000VA/8000W
Ingresso						
Alimentazione	Monofase, 2 fili + terra					
P.F.	maggiore di 0,98					
THDi	> 5%					
Tensione	220/230/240VAC					
Range Tensione Ingresso	110-285Vac					
Frequenza	50/60Hz (autosensing) +/-5%					
Uscita						
P.F.	0.8					
Tensione	220/230/240Vac + / -1 % o 110/120/127Vac +/-1%					
Frequenza	60/50Hz					
Tempo di trasferimento	0 ms					
Forma d'onda (batt.)	sinusoidale					
Batteria						
Tipo di Batteria	Piombo ermetico-senza manutenzione					
Tensione DC	36Vdc	72Vdc	96Vdc	120Vdc	240Vdc	240Vdc
Corrente di carica	8A / 1A		7A/1A	5A/1A	4A/1A	5A/1,5A
Protezioni						
Protezioni Totali	Sovraccarico, scarica profonda, e sovratensioni					
Allarmi Sonori						
Da Batteria	Suono ogni 10 secondi					
Batteria Bassa	Suona ogni secondo					
Sovraccarico	Suona ogni 0,5 secondi					
Allarme sostituzione Batteria	Suona ogni 2 secondi					
Guasto	Suono Continuo					
Dati Meccanici						
Dimensioni L x P x H (mm)	145 x 410 x 215	190 x 460 x 335	190 x 460 x 335	250 x 520 x 590	260 x 600 x 640	260 x 600 x640
Peso Netto (kgs)	14	31	35	70	85	88
Dati Ambientali						
Temperatura operativa	0 ~ +40° C					
Umidità	< 90% Senza condensa					
Rumorosità	<40dBA @ 1 Metro					
Management						
USB port (opzionale)	Windows 2000/2003/XP/Vista, Windows 7, Linux, Unix and MAC -					

www.sinercom.it

SEDE LEGALE: SINERCOM S.R.L.
VIA A.DUDAN N.9
00143 ROMA (RM) ITALY
Tel +39 06 79800323 Fax +39 06 79814644

SEDE COMMERCIALE: SINERCOM S.R.L.
VIA A.GRANDI N.44
20017 RHO (MI) ITALY
Tel +39 02 303126828/50 Fax +39 02 700510269

FILIALE: VIA CASCINA SECCHI N.285-287
24040 ISSO (BG) ITALY
Tel +39 0363 938231 Fax +39 0363 998235